

Низковольтные монтажные провода

МКШ, МКЭШ

Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru

Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией марки МК(Э)Ш



Конструкция

- 1** Токопроводящая жила – из скрученных медных луженных проволок;
- 2** Изоляция – из ПВХ-пластиката; цвет изоляции согласовывается с потребителем и может быть 7 цветов: белого или натурального, желтого или оранжевого, красного или розового, синего или голубого, зеленого, коричневого, черного или фиолетового;
- 3** Поверх изолированных скрученных жил – полиэтилентерефталатная пленка;
- 4** Экран – в виде оплетки из медных проволок (для кабелей МКЭШ);
- 5** Оболочка – из ПВХ-пластиката.

	МКШ	МКЭШ
Нормативная документация	ГОСТ 10348-80	
Код ОКП	35 4833 0100	35 4833 0200
Область применения	Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих на напряжение до 500 В переменного тока частоты до 400 Гц или до 750 В постоянного тока	

Технические характеристики

Диапазон температур эксплуатации:	от -50°C до +70°C
Испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц в течении 5 мин., В:	
– в нормальных климатических условиях:	2000
Электрическое сопротивление изоляции 1 м длины, МОм, не менее:	
– в нормальных климатических условиях:	1×10 ⁴
– при температуре 70°C:	1×10 ²
– при относительной влажности воздуха 98% (без конденсации влаги) и температуре 35°C:	1×10 ³

Конструктивные параметры

Номинальное сечение жил, мм ²	МКШ		МКЭШ	
	Максимальный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км	Максимальный диаметр, мм	Расчетная масса, кг/км
2×0,35	6,7	37	7,5	61
3×0,35	6,9	40	7,7	64
5×0,35	8,2	57	9,0	97
7×0,35	8,8	73	9,6	113
10×0,35	11,6	108	12,4	158
14×0,35	12,4	137	13,2	190
2×0,5	7,0	44	7,8	68
3×0,5	7,2	48	8,0	73
5×0,5	8,5	70	9,5	110
7×0,5	9,2	90	10,0	132
10×0,5	12,2	133	13,0	180
14×0,5	13,1	171	13,9	219
2×0,75	7,5	55	8,3	80
3×0,75	7,7	60	8,5	86
5×0,75	9,2	88	10,0	130
7×0,75	10,0	115	10,8	160
10×0,75	13,2	170	14,0	227
14×0,75	14,2	220	15,0	280

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: cbk@nt-rt.ru || www.chuvkab.nt-rt.ru